



KENBEAR BB インターネット接続説明書 Rev.4

【インターネットサービスのご利用手順】

準備するもの

■ パソコン

LAN インターフェースを搭載しているパソコン

■ LAN ケーブル

UTP のストレートケーブル (カテゴリ 5 以上)



※ピンが2本又は4本の物は画像右側のモジュラーケーブル(電話線)なので、謝って接続するとジャックの故障の原因となりますので、十分にご注意願います。

【電子メールご利用について】

■ 接続確認後、<http://mail.kb-bb.ne.jp/msmail/> にアクセスし、登録を行う事で1アカウントまで無料にてご利用頂く事が出来ます。
(ID kbbb パスワード kbbbpass)

【wifi について】

■ お部屋内で無線 LAN を使用して接続を行いたい場合は、無線親機(アクセスポイント)をご用意して頂く事により可能となります。(無線親機は DHCP からのアドレス取得可能な機種に限ります。PPoE や IP アドレスの固定が必要な機種は使用出来ません)

Mac OS X 設定方法


1. Dock の [システム環境設定] をクリックします。



2. [システム環境設定] 画面が表示されます。[ネットワーク] をクリックします。




3. [ネットワーク] 画面が表示されます。画面左の [Ethernet] を選択し、[詳細] をクリックします。



4. [TCP/IP] をクリックします。IPv4 の設定で「DHCP サーバーを使用」を選択し、「IPv4 アドレス」が 192.168. から始まっていることを確認



5. [適用] がクリック可能な場合はクリックし、画面左上の [●閉じる] をクリックして完了です。



サービス使用時の注意事項

- ・時間帯により大変混み合う場合があり、通信速度の低下や接続出来ない場合がございます。
- ・通信速度は、最大理論値 1Gbps のベストエフォートですが、通信速度を保証するものではありません。
- ・インターネットを通じて送受信される全てのデータやサービスについて、弊社は一切の責任を負いません。
- ・セキュリティやウイルス感染の管理は自己責任にて行って下さい。弊社は一切の責任を負いません。
- ・本サービスが故障等何らかの理由でご利用になれない場合に発生した、損失等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

※ルーターを使用している複数台 PC の接続は出来ません。(PPoE では無く DHCP での接続は可能です) 複数台 PC をご利用の際は HUB をご用意下さい。
※お手持ちの機器に IP アドレスを固定して使用する事は出来ません。(障害が発生しサービスが停止致しますので絶対に行わないで下さい)

Windows 10 設定方法


1. 「スタート」を右クリックしてメニューを表示し、「ネットワーク接続」をクリックします。




2. 「ネットワーク接続」画面が表示されます。利用する接続を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。




3. プロパティの「ネットワーク」画面が表示されます「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」のチェックを外し、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」選択し「プロパティ」をクリックします。(チェックは外しません)



4. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。[IP アドレスを自動的に取得する] と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択して、[OK] をクリックします。




5. [ネットワーク] 画面に戻ります。[OK] をクリックします。



Windows 8 設定方法

1. 「画面の左下を右クリックしてメニューを表示し、[コントロールパネル] をクリックします。

※[Windows] キーと [X (エックス)] キーを同時に押してメニューを表示することもできます。




2. デスクトップが表示され、[コントロールパネル] 画面が表示されます。[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




3. [ネットワークと共有センター] 画面が表示されます。[アダプタの設定の変更] をクリックします。




4. [ネットワーク接続] 画面が表示されます。利用する接続を選択して右クリックし、[プロパティ] をクリックします。



5. 利用する接続のプロパティ画面が表示されます。「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」のチェックを外し、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し「プロパティ」をクリックします。(チェックは外しません)




6. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。IP アドレスと DNS サーバーの設定を自動的に取得するにチェックがあることを確認します。




確認後、下方の [OK] をクリックします。

7. 利用する接続のプロパティ画面に戻ります。[閉じる] をクリックします。



Windows 7 設定方法

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。




2. [コントロールパネル] 画面が表示されます。[ネットワークとインターネット] の中の [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




3. [ネットワークと共有センター] 画面が表示されます。左側のメニューの [アダプタの設定の変更] をクリックします。




4. [ローカル エリア接続] アイコンを右クリックし、表示されたメニューの [プロパティ] を選択します。



5. 利用する接続のプロパティ画面が表示されます。「インターネットプロトコルバージョン 6 (TCP/IPv6)」のチェックを外し、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」選択し「プロパティ」をクリックします。(チェックは外しません)



6. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。IP アドレスと DNS サーバーの設定を自動的に取得するにチェックがあることを確認します。確認後、下方の [OK] をクリックします。



7. [ローカル エリア接続のプロパティ] 画面に戻ります。下方の [閉じる] をクリックします。

